

SOLÁRNÍ LAMPA 30x LED SE SNÍMAČEM POHYBU A SOUMRAKU

MODEL: ZD53B



NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

1. Obecné informace

Estetické, závěsné venkovní svítidlo se snímačem soumraku a citlivým snímačem pohybu. Sada obsahuje univerzální držák pro montáž na plot, střechu nebo fasádu. Vybavena jasnými a energeticky úspornými LED diodami, napájenými vestavěnou baterií a solárním panelem. Nevyžaduje další zdroje napájení! Odnímatelný modul se solárním panelem a dlouhým kabelem mezi svítidlem umožňuje zavěsit solární panel na lepší slunné místo, než je samotná lampa.

Vlastnosti výrobku:

- LED zahradní svítidlo napájené solární energií. Ideální pro osvětlení zahrad, cest nebo schodů. Díky tomu, že je svítidlo vybaveno solárním panelem, nevyžaduje výměnu baterií.
- Odnímatelný solární panel vám umožní zavěsit ho na lépe slunečné místo než samotnou lampu (na vzdálenost až 2,5 m)
- Vestavěná baterie se během dne nabíjí slunečním zářením a zásoba energie umožňuje svítit dlouhou dobu v noci!
- Jasně svítící studené LED diody poskytují silný světelný tok.
- **3 režimy svícení:**
 - režim 100% - při detekci pohybu se rozsvítí plným jasnem po dobu 20 - 25 s
 - režim 40% - svítí trvale od soumraku do rozednění
 - režim 20% - svítí trvale od soumraku do rozednění - při detekci pohybu se rozsvítí plným jasnem po dobu 20-25 s
- Vybaveno automatickým soumrakovým spínačem. Plynulá změna intenzity světla v závislosti na stupni tmy.
- Není třeba vést elektrické kabely ke svítidlu!
- Velmi snadná instalace - montážní držák se šrouby je součástí balení.
- Lampa odolná vůči měnícím se atmosférickým podmínkám!

Specifikace:

- Materiál: plast (ABS)
- Zdroj světla: 30x LED SMD 2835
- **Barva světla: 6000 - 6500 K (studená bílá)**
- Výkon: 4 W

- Síla světla: 100 lm
- Snímač pohybu (automatické zapnutí svítidla, když je detekován pohybující se objekt)
- Dosah snímače pohybu: 3 m
- Snímač soumraku (automatické zapnutí svítidla po soumraku)
- Provozní doba při plném nabití (po soumraku): 10-12 hodin
- Vestavěný fyzický spínač / vypínač
- Funkce automatického vypnutí
- Funkce zpoždění (TIMER: 15 sekund)
- 3 režimy svícení (100%, 40%, 20%)
- Doba svícení: 20-25 sekund
- Úhel svícení: 120 stupňů
- Napájení: solární panel + vestavěná baterie 3,7 V 2200 mAh
- Voděodolný kryt! IP65
- Rozměry: 13,5 cm x 10,1 cm x 5,0 cm
- Délka kabelu (mezi lampou a solárním panelem): 2,5 m

2. Obsluha

- Vybalte svítidlo z obalu.
- Připevněte svítidlo na stěnu nebo jiný vodorovný povrch pomocí přiloženého montážního šroubu a hmoždinky.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pokud máte v úmyslu umístit solární panel na jiné místo než LED svítidlo, demontujte jej od lampy posunutím obou částí od sebe.
- Odpojte elektrickou kostku ze zadní části krytu a použijte kabel, který je součástí sady, k prodloužení kabelu.
- Po sestavení celku zapněte lampu stisknutím černého tlačítka I/O na přední straně krytu.
- **HOTOVO!** Svítidlo bude nabíjet vestavěnou baterii pomocí solárního panelu. LED světlo se automaticky zapne v obtížných světelných podmínkách a zůstane svítit, dokud se nezlepší (nárůst slunečního světla).

3. Upozornění a bezpečnostní opatření

- Toto zařízení je určeno pro vnější i vnitřní použití.
- K čištění používejte vlhký hadřík, případně jemný čisticí prostředek.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody! Lampa je odolná proti nepříznivým atmosférickým podmínkám (déšť, sníh), ale ne proti přímému ponoření do vody.
- Nerozebírejte na díly! Nezávislé úpravy mohou vést ke ztrátě práva na záruku a ručení!
- **NIKDY se nedívejte přímo do zdroje světla! To může způsobit poškození zraku!**

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (týká se domácnosti)



Uvedený symbol umístěný na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že nefunkční elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Správný postup v případě potřeby likvidace, opětovného použití nebo využití součástí spočívá v předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude bezplatně přijato. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi.

Správná likvidace zařízení ušetří cenné zdroje a zabrání negativnímu dopadu na zdraví a životní prostředí, který by mohl být způsoben nevhodným nakládáním s odpady. Podrobné informace o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad.

Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech.

Firemní uživatelé v zemích Evropské unie

Potřebujete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se prosím na nejbližšího prodejce nebo dodavatele pro další informace.



Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný pouze v Evropské unii.

Pokud potřebujete tento výrobek zlikvidovat, obraťte se prosím na místní úřady nebo prodejce pro získání informací o správném způsobu likvidace.